

- PARA TRANSDUTORES POTENCIOMÉTRICOS OU EM PONTE DE WHEATSTONE
- PARA TRANSMISSORES COM SINAL DE CORRENTE OU TENSÃO
- PONTOS DE ALARME
- PICOS POSITIVO (+) E NEGATIVO (-) COM RESET
- SAÍDAS ANALÓGICA (TENSÃO OU CORRENTE) E DIGITAL
- SENHA DE ACESSO A PROGRAMAÇÃO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 ou 220 Vca +/-10% - 60 Hz ou 24 Vcc opcional
- FAIXA TÉRMICA DE UTILIZAÇÃO ...: 0 à +50 °C
- UMIDADE RELATIVA: Máx. 90% não condensado
- LEITURA: Modelo 3.3/4 dig – 4000 contagens – Erro máx. +/- 0,1%
Modelo 4.3/4dig – 32000 contagens – Erro máx. +/- 0,03%
- AJUSTE DE ESCALA: Início e fim de escala configuráveis com teclas
- DETECTOR DE PICOS: Picos positivo ou negativo com acesso permanente
Reset por tecla no painel

- SINAL DE ENTRADA
- EXCITAÇÃO do TRANSDUTOR

MODELO T PARA TRANSDUTORES EM PONTE DE WHEATSTONE	MODELO P PARA TRANSDUTORES POTENCIOMÉTRICOS OU TRANSMISSORES
Mínimo de 1 mV/V para ponte de 350 à 1000 ohms	Até 0 – 10 Vcc ou até 0 – 20mA
10 Vcc regulados – máx. 30mA	24 +/- 4Vcc – máx. 25mA

OPÇÕES

- PONTOS DE ALARMES : 2 pontos
 - Ajuste : 0 à 100% da escala
 - Visualização Disparo : Led Frontais
 - Disparo de Alarmes : Na subida ou na descida
 - Histerese Configurável : Programável
 - Saída dos Alarmes : Contato inversor de capacidade máxima
60 W ou 62,5 VA
220 Vcc ou 250 Vca
2A
- SAÍDA ANALÓGICA
Configurável de 0 à 10 Vcc ou 0 à 20 mA
- SAÍDA DIGITAL
Serial RS-232 ou RS-485
- COMANDO REMOTO
- RESET Pico/Tara
Função HOLD
- FONTE EXTERNA P/4 TRANSDUTORES
- 4 RELES DE ALARME (Caixa separada)

CONSTRUÇÃO E DIMENSÕES

- CONEXÃO ELÉTRICA : Bornes no painel traseiro
- INVÓLUCRO : Caixa plástica ABS 1/8 DIN – 48 X 96 X 120